



TOTALPURE 1000 OZONE

Instrukcja obsługi

# Instrukcje bezpieczeństwa

Przed użyciem produktu należy uważnie przeczytać poniższe instrukcje. Zachowaj tę instrukcję do przyszłego użytku lub nowych użytkowników.

- Podczas korzystania z produktu należy dokładnie przestrzegać instrukcji bezpieczeństwa.
- Upewnij się, że napięcie sieciowe odpowiada napięciu podanemu na tabliczce znamionowej produktu i że wtyczka jest uziemiona.
- Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku domowego. Nie nadaje się do zastosowań komercyjnych lub przemysłowych. Nie używaj go na zewnątrz.
- Podczas procesu dezynfekcji ozonem oraz 30 minut po wyłączeniu urządzenia, ludzie i zwierzęta nie mogą wchodzić ani przebywać w tym samym pomieszczeniu co urządzenie. Przebywanie w tym samym pomieszczeniu może spowodować obrażenia ciała.
- Przy wejściu do pomieszczenia poddanego obróbce ozonem należy o tym powiadomić lub ostrzec, umieszczając w widocznym miejscu na wysokości od 150 cm do 200 cm napis „Pomieszczenie ozonowane”.
- Zaleca się zainstalowanie sprzętu w wysoko położonym miejscu w pomieszczeniu, aby promować dystrybucję ozonu.
- Generatory ozonu mogą być używane i / lub instalowane w miejscach, w których znajdują się inne źródła wytwarzające ozon, pod warunkiem, że poziomy nacisk ustalony przez obowiązujące przepisy lub zalecenia nie są w tych miejscach przekraczane.
- Ten produkt nie klasyfikuje się do urządzeń o dużej produkcji ozonu. Ten produkt musi być dostosowany do wielkości leczonego pomieszczenia i nie może być używany do innych celów niż zamierzone.
- Nie zmieniać miejsca bez konsultacji z technikiem specjalistą.
- Nie instalować w miejscach, w których występują lotne chemikalia
- Ozon może działać drażniąco przy poziomach imisji wyższych niż podane w tej broszurze.
- Generator nie może być używany w obecności ludzi lub zwierząt, chociaż w miejscach, w których przebywają osoby z niewydolnością płuc lub wykonujące ćwiczenia fizyczne zwiększające ich normalną objętość oddechową, zaleca się monitorowanie przez technika specjalistę.
- Wejście do pomieszczeń, w których pracują generatory tego typu, musi odbywać się z zachowaniem odpowiednich środków ochrony przed drażniącymi gazami.
- Nie przyjmuje się żadnej odpowiedzialności za jakiegokolwiek osobiste lub ewentualne szkody, które mogą wynikać z niewłaściwego użytkowania produktu lub nieprzestrzegania niniejszej instrukcji obsługi.
- Po użyciu urządzenia do dezynfekcji ozonem lub do usunięcia formaldehydu ozon rozkłada się na tlen, nie pozostawiając żadnych pozostałości.

- Przed dotknięciem wtyczki lub włączeniem produktu upewnij się, że twoje ręce są całkowicie suche.
- Ustaw urządzenie na płaskiej i stabilnej powierzchni.
- Używając produktu w wilgotnych środowiskach, takich jak łazienki lub kuchnie, upewnij się, że wilgoć do niego nie dociera i unikaj bezpośredniego zamoczenia, aby uniknąć uszkodzeń.
- Urządzenie zawiera wysokociśnieniowy moduł ozonowy, dlatego może być demontowane i naprawiane tylko przez wykwalifikowanych specjalistów. W takim przypadku skontaktuj się z oficjalnym serwisem pomocy technicznej Cecotec.
- Dzieci nie mogą czyścić ani konserwować urządzenia.
- Przechowuj wyrób wraz z instrukcją obsługi w suchym i bezpiecznym miejscu, kiedy nie będzie używany.

## Instrukcje dotyczące baterii

- Urządzenie zawiera baterię litowo-jonową, nie spalaj jej ani nie wystawiaj na działanie wysokich temperatur, ponieważ może eksplodować.
- Zarówno bateria, jak i ogniwa mogą wyciekać w ekstremalnych warunkach. Jeśli akumulator wycieknie, nie dotykaj płynu. Jeśli ciecz wejdzie w kontakt ze skórą, natychmiast przemyj ją mydłem i wodą. Jeśli płyn dostanie się do oczu, natychmiast przemyj je dużą ilością czystej wody przez co najmniej 10 minut i zwróć się o pomoc lekarską. Noś rękawice do obsługi baterii i natychmiast ją zutylizuj zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Unikaj kontaktu baterii z matymi metalowymi przedmiotami, takimi jak spinacze biurowe, monety, klucze, gwoździe lub śruby.
- Naładuj całkowicie akumulator, jeśli jest nowy lub przed pierwszym użyciem produktu po długim okresie bezczynności. Zawsze upewnij się, że akumulator jest w 100% naładowany, jeśli nie był używany przez dłuższy czas.

## 1. Części i komponenty

Rys. 1.  
Włącznik / wyłącznik  
Port USB  
Wejście powietrza

Rys. 2.  
Wyjście

## 2. Przed użyciem

- Wyjmij produkt z pudełka.
- Usuń wszystkie elementy opakowania. Zachowaj oryginalne pudełko.
- Upewnij się, że wszystkie części i komponenty są włączone i są w dobrym stanie. W przypadku zauważenia widocznych uszkodzeń należy natychmiast skontaktować się z oficjalną obsługą techniczną Cecotec.

## 3. Funkcjonowanie

Produkt posiada zintegrowaną baterię, co pozwala na stosowanie go w różnych pomieszczeniach i przestrzeniach, takich jak lodówki, łazienki, sypialnie, biura, garderoby, szafki na buty, samochody itp. Może być stosowany do dezynfekcji lub dezodoryzacji.

### Tryb dezodoryzacji w ciągu

Przytrzymaj wciśnięty przycisk zasilania, aby aktywować ten tryb. Wskaźnik zacznie mrugać. Po wybraniu tego trybu urządzenie będzie działać przez 20 minut, a następnie automatycznie wyłączy się na 6 godzin. Cykl ten będzie powtarzał się w sposób ciągły, aż do wyczerpania baterii.

### Prosty tryb dezodoryzacji

Z trybu dezodoryzacji w ciągu, wciśnij przycisk zasilania kolejny raz, aby zamienić ten tryb. Kontrolka będzie świecić światłem ciągłym. Urządzenie będzie działać przez 40 minut, po czym automatycznie się wyłączy.

### Wskaźnik baterii

Bateria bąja: parpadeo rápido  
Ładowanie: powolne miganie  
Bateria naładowana: światło wyłączone

## 4. Czyszczenie i konserwacja

- Do czyszczenia powierzchni produktu używaj miękkiej, wilgotnej szmatki.
- Nie dopuszczać do zamoczenia i przedostania się wody do urządzenia.
- Nie używaj żrących ani chemicznych środków czyszczących.
- Przechowuj urządzenie w bezpiecznym i suchym miejscu, gdy nie będzie używane przez jakiś czas.

## 5. Specyfikacja techniczna

CECOTEC INNOVACIONES, S.L.

Referencja produktu: 05616

Produkt: TotalPure 1000 Ozone

DC5V

Zużycie energii: 3 W

Produkcja ozonu: 20 mg/h

Zakres zmienności (odchylenie w produkcji): 20 mg / godzinę +/- 1 mg

Krzywa nasycenia ozonem: maksymalny szczyt po 40 minutach nieprzerwanej pracy.

Krzywa rozkładu ozonu:

- na jednym metrze sześciennym, temperatura 20°C, 5 minut po uruchomieniu stężenie ozonu może zabić bakterie.
- Po 40 minutach działania osiąga najwyższy stopień stężenia 0,2 mg / l.
- Po 40 godzinach otworzyć okno, aby zapewnić dobrą wentylację i rozproszyć stężenie ozonu w pomieszczeniu (5-10 minut)
- W normalnie zamkniętym miejscu rozproszenie ozonu zajmie od 1 do 2 godzin.

Maksymalne poziomy imisji: 0,2 mg / l

Krzywe imisji, nasycenia i dekompozycji. Emisja: 0,86 µg/m<sup>3</sup>

Tabela 1

Materiales que no soportan las concentraciones generadas por el equipo: caucho natural.

Klasyfikacja generatora ozonu: Generator ozonu typ A: Generator ozonu z systemem rozpuszczania i mechanizmem kontroli automatycznej produkcji

Numer produkcji urządzenia zgodny z numerem seri obecnej na produkcie i jego opakowaniu.

Made in China | Designed in Spain

## 6. Recykling sprzętu AGD



Europejska dyrektywa 2012/19/UE w sprawie odpadów z urządzeń elektrycznych i elektronicznych (WEEE) stanowi, że urządzenia gospodarstwa domowego nie powinny być poddawane recyklingowi wraz z resztą odpadów komunalnych. Urządzenia te należy utylizować osobno, aby zoptymalizować odzysk i recykling materiałów, a tym samym zmniejszyć ich wpływ na zdrowie ludzi i środowisko.

Przekreślony symbol pojemnika przypomina o obowiązku prawidłowej utylizacji tego produktu. Jeżeli dany produkt ma baterię autonomiczną pod względem elektrycznym, należy go wyjąć przed utylizacją i osobno traktować jako odpad innej kategorii.

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat najbardziej odpowiedniego sposobu utylizacji sprzętu gospodarstwa domowego i / lub odpowiednich baterii, konsument powinien skontaktować się z lokalnymi władzami.

## 7. Gwarancja i SAT

Produkt jest objęty gwarancją przez 2 lata od daty zakupu, o ile faktura zakupu jest przechowywana i wysyłana, produkt jest w idealnym stanie fizycznym i jest używany zgodnie z instrukcją.

Gwarancja nie obejmuje:

- Jeśli produkt był używany ponad jego pojemność lub użyteczność, nadużywał, bił, był narażony na wilgoć, zanurzony w cieczy lub substancji żrącej, a także z jakąkolwiek inną wadą, za którą odpowiedzialność ponosi konsument.
- Jeśli produkt został zdemontowany, zmodyfikowany lub naprawiony przez osoby nieupoważnione przez oficjalny SAT firmy Cecotec.
- Jeżeli występowanie zostało spowodowane normalnym zużyciem części w wyniku użytkowania.

Serwis gwarancyjny obejmuje wszystkie wady produkcyjne przez 2 lata, zgodnie z obowiązującymi przepisami, z wyjątkiem części eksploatacyjnych. W przypadku niewłaściwego użycia przez użytkownika serwis gwarancyjny nie będzie odpowiedzialny za naprawę.

W przypadku wykrycia incydentu z produktem lub w razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z oficjalną pomocą techniczną Cecotec pod numerem telefonu +34 96 321 07 28.



Deklaracja zgodności dostępna w siedzibie Dystrybutora.

Dystrybutor:  
4cv Mobile Sp. z o.o. Sp. K.  
ul. Broniewskiego 28  
01-771 Warszawa  
www.4cv.pl

[www.cecotec.es](http://www.cecotec.es)

Grupo Cecotec Innovaciones S.L.  
C/ de la Pinadeta s/n, 46930  
Quart de Poblet, Valencia (Spain)